

### Бензиновый генератор АБ6-0230-ВМ121Э

Номинальная мощность (кВт/кВА)	6/6
Максимальная мощность (кВт/кВА)	6.6/6.6
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Сила тока (А)	26
Габариты Д*Ш*В (мм)	694x524x554
Масса (кг)	69
Объем топливного бака (л)	25
Уровень шума (дБ)	78
Гарантия	12 месяцев



### Двигатель

Марка двигателя	RATO
Модель двигателя	R420
Номинальная мощность (кВт)	9.89
Рабочий объем двигателя (л)	0.42
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Атмосферный
Регулятор оборотов	Механический
Охлаждение	Воздушное
Скорость вращения (об/мин)	3000
Диаметр и ход поршня	90x66
Степень сжатия	-
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	-
Расход топлива при нагрузке 75%(л/ч)	3.8
Объем масляной системы (л)	1.1
Объем системы охлаждения (л)	-



### Альтернатор

Модель	-
Мощность (кВт)	6
Тип альтернатора	Синхронный
Коэффициент мощности	1
Класс изоляции	Н
Количество полюсов	4
Возбуждение	Щеточное, AVR



### Система управления

Модель	-
Счетчик моточасов	Да
Напряжение	Да
Частота	Да

