

Дизельный генератор АД6-Т400-ВМ131Э

Номинальная мощность (кВт/кВА)	6/7.5
Максимальная мощность (кВт/кВА)	6.5/8.1
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400/230
Сила тока (А)	8.7
Габариты Д*Ш*В (мм)	740x510x630
Масса (кг)	119
Объем топливного бака (л)	13
Уровень шума (дБ)	85
Гарантия	12 месяцев



Двигатель

Марка двигателя	Hi-earn
Модель двигателя	HR192FD
Номинальная мощность (кВт)	8
Рабочий объем двигателя (л)	0.5
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Атмосферный
Регулятор оборотов	Механический
Охлаждение	Воздушное
Скорость вращения (об/мин)	3000
Диаметр и ход поршня	92x75
Степень сжатия	-
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	280
Расход топлива при нагрузке 75%(л/ч)	1.46
Объем масляной системы (л)	1.7
Объем системы охлаждения (л)	-



Альтернатор

Модель	-
Мощность (кВт)	6
Тип альтернатора	Синхронный
Коэффициент мощности	0.8
Класс изоляции	Н
Количество полюсов	4
Возбуждение	Щеточное, AVR



Система управления

Модель	-
Счетчик моточасов	Да
Напряжение	Да
Частота	Да

