

### Электростанция дизельная Исток АД120С-Т400-РПМ35

Номинальная мощность (кВт/кВА)	120/150
Максимальная мощность (кВт/кВА)	132/165
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400/230
Сила тока (А)	216
Габариты Д*Ш*В (мм)	2800x1135x1504
Масса (кг)	1660
Объем топливного бака (л)	350
Уровень шума (Дб/7м)	70
Гарантия	2 года



### Двигатель

Марка двигателя	КОFO
Модель двигателя	6RT80-132D
Номинальная мощность (кВт/кВА)	132
Рабочий объем двигателя (л)	7,01
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тип двигателя	турбированный
Регулятор оборотов	механический
Охлаждение	жидкостное
Скорость вращения (об/мин)	1500
Диаметр и ход поршня	105x135
Степень сжатия	17:1
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	218
Расход топлива при нагрузке 75%(л/ч)	22,81
Объем масляной системы (л)	17
Объем системы охлаждения (л)	23



### Альтернатор

Модель	YNG-120
Мощность (кВт)	120
Тип альтернатора	Синхронный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Возбуждение	Бесщеточное, AVR



### Контроллер

Модель	Исток -6120
Выбор режима измерения	Есть
Индикация останова по перегреву	Есть
Индикация останова уровень масла	Есть
Индикация выработанной мощности	Есть
Задержка останова двигателя	Есть
Задержка запуска	Есть
Контроль напряжения АКБ	Есть

