

Электростанция дизельная Исток АД80С-Т400-РПМ35

Номинальная мощность (кВт/кВА)	80/100
Максимальная мощность (кВт/кВА)	88/110
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400/230
Сила тока (А)	145
Габариты Д*Ш*В (мм)	2510x1150x1450
Масса (кг)	1550
Объем топливного бака (л)	250
Уровень шума (Дб/7м)	65
Гарантия	2 года



Двигатель

Марка двигателя	КОFO
Модель двигателя	R6105ZDS
Номинальная мощность (кВт/кВА)	84
Рабочий объем двигателя (л)	6,49
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тип двигателя	турбированный
Регулятор оборотов	механический
Охлаждение	жидкостное
Скорость вращения (об/мин)	1500
Диаметр и ход поршня	105x125
Степень сжатия	17:1
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	225
Расход топлива при нагрузке 75%(л/ч)	15,7
Объем масляной системы (л)	17
Объем системы охлаждения (л)	23



Альтернатор

Модель	YNG-80
Мощность (кВт)	80
Тип альтернатора	Синхронный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Возбуждение	Бесщеточное, AVR



Контроллер

Модель	Исток -6120
Выбор режима измерения	Есть
Индикация останова по перегреву	Есть
Индикация останов уровень масла	Есть
Индикация выработанной мощности	Есть
Задержка останова двигателя	Есть
Задержка запуска	Есть
Контроль напряжения АКБ	Есть



