

### Бензиновый генератор АБ6-Т400-ВМ121Э

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность (кВт/кВА)  | 6/7.5       |
| Максимальная мощность (кВт/кВА) | 6.6/8.25    |
| Частота (Гц)                    | 50          |
| Напряжение (В)                  | 400/230     |
| Сила тока (А)                   | 10.8        |
| Габариты Д*Ш*В (мм)             | 694x524x554 |
| Масса (кг)                      | 69          |
| Объем топливного бака (л)       | 25          |
| Уровень шума (дБ)               | 78          |
| Гарантия                        | 12 месяцев  |

www.abt-generators.ru



### Двигатель

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Марка двигателя                      | RATO         |
| Модель двигателя                     | R420         |
| Номинальная мощность (кВт)           | 9.89         |
| Рабочий объем двигателя (л)          | 0.42         |
| Количество цилиндров                 | 1            |
| Расположение цилиндров               | Рядное       |
| Тип двигателя                        | Атмосферный  |
| Регулятор оборотов                   | Механический |
| Охлаждение                           | Воздушное    |
| Скорость вращения (об/мин)           | 3000         |
| Диаметр и ход поршня                 | 90x66        |
| Степень сжатия                       | -            |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч)    | -            |
| Расход топлива при нагрузке 75%(л/ч) | 3.8          |
| Объем масляной системы (л)           | 1.1          |
| Объем системы охлаждения (л)         | -            |



### Альтернатор

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Модель               | -             |
| Мощность (кВт)       | 6             |
| Тип альтернатора     | Синхронный    |
| Коэффициент мощности | 0.8           |
| Класс изоляции       | H             |
| Количество полюсов   | 4             |
| Возбуждение          | Щеточное, AVR |



### Система управления

|                   |    |
|-------------------|----|
| Модель            | -  |
| Счетчик моточасов | Да |
| Напряжение        | Да |
| Частота           | Да |
|                   |    |
|                   |    |
|                   |    |
|                   |    |

